

Automatisierungssysteme

Handsender STICK



www.dtm.pl

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen
für Torautomatik

Zubehör
für Torautomatik

Torantriebe
für Torautomatik



**GERINGE
ABMESSUNGEN**



**ALUMINIUM-
GEHÄUSE**

stick

- 2 Tasten
- 3 fluoreszierende Farben, die im Dunkeln leuchten zur Auswahl
- Loch für Anhänger im Aluminiumgehäuse
- Funkübertragung bei 433MHz

STICK ist ein handlicher 2-Tasten-Funksender. Seine geringen Abmessungen, sein zylindrisches Aluminiumgehäuse und seine hervorragende Funkleistung werden anspruchsvolle Kunden zufrieden stellen, die auf der Suche nach Originalität sind. Sie ist für die Steuerung von Funkempfängern, Torsteuerungen und anderen Geräten des DTM433MHz-Systems vorgesehen.



stick

Handsender

► Parameter

Tastenzahl: 2
Frequenz: 433MHz
Batterie: L828f/27A
max. Reichweite: 150m
effektive Strahlungsleistung: 10mW
Wechselcodesystem: 64-bit KeeLoq®
Gehäuse: eloxiertem Aluminium und ABS
Farbvarianten: Fluoreszierendes Gelb, Grün und Orange
Betriebstemperatur (min./max.): -10°C / +55°C
Gewicht: 15g
Element des Systems: DTM433MHz

► Abmessungen



Funkempfänger

Funksender

Steuerungen
für Torautomatik

Zubehör
für Torautomatik

Torantriebe
für Torautomatik



Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

